Nettspenning
230 V/50 Hz

Standby-effekt
0,3 W

Driftstemperatur utenfor boks
-20 til +35 °C

Dimensjoner
46x46x18 mm

Lasttype
Bakkant (trailing edge)
Forkant (leading edge)

Beskyttelse
Overtemperatur programvare
Overtemperatur maskinvare
Overlast programvare

Radio
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde
Ca. 10 m innendørs
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

0144.3.2

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Alt arbeid på apparatet skal utføres av autorisert elinstallatør. Nasjonale lover og regler skal følges.

Plejd AB
Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at DIM-02 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse: plejd.com/compliance

NO

DIM-02

INSTALLASJONSMANUAL



Du finner mer informasjon i **Plejd**-appen og på **plejd.no**

OBS!

Ved installasjon er produktet ikke dimbar.
Bruk appen for å konfigurere produktet før bruk.

1 Koble til produktet

Produktet installeres i en veggboks bak trykkbryter/ dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (MNT-01, medfølger ikke) på vegg eller DIN-skinne.

Ved installasjon i isolerte eller oppvarmede miljøer eller med flere dimmere i samme veggboks reduseres den totale effekten.

DIM-02 er en tokanals universaldimmer med utgang for to ulike laster inntil 100 VA per kanal og har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå.

Last per utgang (total maksimal effekt 200 VA)	
Halogen/glødelampe (230 V)	0–100 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant)	0–100 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant)	0–50 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen)	0–100 VA

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer.



Ekstra styreinnganger 1 2

Kontrollerinngang 1 og 2 kan brukes til styring med f.eks.

- fjærbelastet trykkbryter (forhåndsinnstilt slik at inngang 1 og 2 styrer henholdsvis utgang 1 og 2)
- strømbryter
- bevegelsesvakt (med nøytralleder).

Inngangene kan også brukes til trådløs styring av en eller flere andre produkter fra Plejd. Dessuten kan dobbeltklikk på en bryter brukes for å aktivere scenarioer.

2 Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play.

Når du har koblet produktet til strømforsyningen i samsvar med koblingsskjemaet, kan du enkelt konfigurere det med appen. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®. Du trenger ikke noe ekstra tilbehør for å komme i gang. Ved hjelp av appen gjøres enkelt alle innstillinger for produktet.

3 Overføring av Plejd-systemet

Overfør Plejd-systemet til din kunde ved å skrive anleggskoden på medfølgende klistrelapp. Koden finner du i appen når du er ferdig med installasjonen.

Sett klistrelappen i kundens sikringsskap. Overfør deretter velkomstfolderen HEI! til kunden.

Support

Ved spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice:
support@plejd.no | +47 416 753 53